



# 小型アンプ

## 取扱設置説明書

このたびは、ビクター小型アンプをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、楽しくご使用ください。



写真はPTA-30Rです

- PTA-15 (出力15W)
- PTA-15R (出力15W・ラジオ付)
- PTA-30 (出力30W・5系統スピーカー選択スイッチ付)
- PTA-30R (出力30W・ラジオ・5系統スピーカー選択スイッチ付)

### 特長

- 操作面を傾斜式としたニューデザイン。操作性もさらに良くなりました。
- 音量調整のためにマーク採用。適正音量位置が一目でわかります。
- ドライバー一本でだれにでも簡単に設置できます。
- コンパクト設計なので設置スペースが少なくてすみます。
- マイクホン等の接続部が前面にありますので接続が容易です。
- ラジオ受信機を内蔵していますので、ラジオ放送が楽しめます。(PTA-15R、PTA-30R)
- スピーカー選択スイッチの操作により系統別放送ができます。(PTA-30、PTA-30R)

### 各部の名称と操作方法

#### 音量調整ツマミ

マイク

設置のときは、テスト放送の音量が得られるツマミの指示位置から「マーク」を合わせます。「音量調整ツマミ」を動かしてもすぐに最適な音量位置に合わせることができ

#### 電源スイッチ

電源スイッチ

電源スイッチが「入」になると点灯します。

#### 入カジャック

マイク

トークスィッチ付マイクFM-D-256が最適です。

マイク

マイク

外部

#### ラジオ調整ツマミ

ラジオ調整ツマミ

ラジオ調整ツマミを回して各放送局を選んでください。

音量調整ツマミ

放送の音量で調整してください。

#### スピーカー選択スイッチ

スピーカー選択スイッチ

希望する系統の専用スイッチを押すと、その系統だけが放送されます。押す。入、入、切、切

1系統  
2系統  
3系統  
4系統  
5系統

※ PTA-15R・PTA-30Rについて

#### 電源スイッチ

電源スイッチ

電源スイッチが「入」になると点灯します。

#### 音量調整ツマミ

音量調整ツマミ

音量調整ツマミを回して各放送局を選んでください。

音量調整ツマミ

放送の音量で調整してください。

#### 電源スイッチ

電源スイッチ

電源スイッチが「入」になると点灯します。

※ 以下の部分を切り取って「スピーカー選択」に二使用ください。

### 注意

- 部屋の高いところ、直射日光のあるところ、ほこり、湿度の多いところは避けてください。
- 設置の前に端子板の印面をお読みください。
- 電源プラグは必ず設置の最後に接続してください。
- スピーカー配線には0.9mm以上のビニール絶縁電線を御使用ください。

### 設置方法

#### ワイヤクランプ

スピーカー等の接続終了後配線ワイヤを左右にむき、クランプしてください。

#### 端子カバーのはずし方

2本のネジをゆるめると少し動かしやすくなります。また2本のネジをはさずとワイヤクランプが開きます。

#### ラジオアンテナの接続

(PTA-15R、PTA-30Rの場合)

4~6m

ビニール電線を接続し、室内または屋外に張ってください。アンテナを屋外に出る場合は、アンテナを屋外に出るまいと受信しにくい場合もあります。

#### 外部2-3の接続

AUX2

AUX3

マイク、ワイヤレスユニット等が接続できます。

#### 予備電源コンセント

サーキュレーター、BGMプレーヤー等の電源がとれます。(2Aまで)

電源AC-100V

※ ハムがある場合はプラグを逆向きに差し込んでください。

#### ローインピーダンススピーカーの接続方法

ローインピーダンススピーカーとハイインピーダンススピーカーは同時に接続しないでください。

#### ハイインピーダンス(カプリングトランス付)スピーカーの接続方法

※ 定格出力内で接続してください。

PTA-30、PTA-30Rの場合

PTA-15、PTA-15Rの場合

#### 規格

名	PTA-30R	PTA-30	PTA-15R	PTA-15
定格出力	30W	—	15W	—
受信周波数	AM530-1665kHz	—	AM530-1665kHz	—
入力回路	マイク2回路-56dBs	以下600Ωマイクに適合	外部-1-20dBs	250kΩ以上
出力インピーダンス	外部-2-3-104dBs	5.6kΩ以上	8-16Ω、100Vライン	—
出力制御	5系統	—	VUメータ	—
出力表示	—	—	100Hz-10kHz±3dB	—
周波数特性	AC-100V	50/60Hz	ACアウトレット1個付	—
定格消費電力	高さ	25mm	幅	32mm
外形寸法	重量	4.1kg	3.9kg	3.5kg
重	付属物	ホンプラグ1(マイクスリット、外部入力用)	保証書	1

### 日本ビクター株式会社

お客様ご用命センター  
 〒143 東京都目黒区三軒がわ 電話 (03) 5884-9811  
 〒143 東京都目黒区小幡町10-16 大塚ビクタービル 電話 (03) 765-4181  
 システム部  
 〒182 東京都八王子市市川町2869-2 電話 (0426) 80-7243 (ダイヤルイン)