



## 本機を使用するにあたっての注意点

### 音声入出力について

- 本機は、IP カメラからの音声入力に対応しておりません。
- 本機での音声記録および音声出力にプチプチというノイズが入ることがありますが、故障ではありません。

### IP カメラの設定時にご注意いただきたいこと

- VN-T16 および VN-T216 をビデオサイズ 1080P および 720P で使用される場合、5fps 未満のフレームレートを利用することはできません。5fps 未満のフレームレートを設定した場合は 5fps として設定されます。
- カメラによっては設定が反映されるまでに 20 秒程度の時間を要する場合があります。この間に「IP カメラ情報」の「詳細」をクリックすると、「設定が不完全です！」の警告ウィンドウが表示されます。少し待ってから再度「詳細」をクリックしてください。

### 本体での連続再生の動作について

- 本体での再生において、日付を跨いでの連続再生はできません。再生中のファイル最後の部分で一時停止状態になります。
- 本体での逆再生において、時間を跨いでの連続再生はできません。その時間のファイル先頭の部分で一時停止状態になります。
- 本体で順方向に高速／低速再生していた場合、時間を跨いだ際に x1 (1 倍) 速度での再生になります。

### QPlayer での再生方法について

- QPlayer で再生をカレンダーから選ぶためには、バックアップファイルを QPlayer の実行プログラムがあるフォルダに置いておく必要があります。通常は、Open File から再生したいファイルを指定する方法をお奨めします。

## その他の制約事項

- 「録画設定」－「個別調整」において、IP カメラの「フレームレート」に表示される値が設定値より大きな値が表示されることがあります。これは計算処理の都合によるものであり、平均値は設定値を超えることはありません。よって、記録時間に影響を及ぼすことはありません。
- ブックマークのウィンドウでブックマークを選択した後、ウィンドウを閉じると、ファイルの先頭にジャンプします。
- アナログカメラの「画質調整」において、「シャープネス」の設定変更は画質に反映されません。
- 記録中のファイルを4分割再生している場合、「最後に移動」をクリックしたときにファイルの最初に移動することがあります。この場合は、タイムバーを操作し、希望の再生位置に移動させてください。
- QPlayer の表示において、カメラ名が正しく表示されない場合があります。
- 遠隔コンソールにおいて、言語選択を日本語以外に設定すると、その後再度日本語に設定することができなくなることがあります。この場合は、遠隔コンソールを再インストールしてください。