


仕様

日本消防検定協会認定評価品

- スピーカユニット：2Way 同軸型、高温用：6cm コーン型、低音用：20cm コーン型
- 定格入力：10W (1k Ω)、30W (330k Ω)、60W (8 Ω)
- 最大入力：120W (8 Ω)
- 出力音圧レベル：92dB/W (1m)
- 周波数範囲：60Hz～20kHz
- 入力インピーダンス：1k Ω (10W)、330k Ω (30W)、8 Ω (60W)
- 指向角度：110° (1kHz)、100° (2kHz)、60° (4kHz)、120° (8kHz)
- 質量：5.3kg (本体とシーリングパネル)
- 仕上
シーリングパネル：モールド成型およびハンチングメタル、アイボリー色 (マンセル 4Y8/0.9 近似)
本体：モールド成型、黒色 (マンセル N1.5 近似)
- 取付可能天井材厚さ：7～36mm
- 天井開孔寸法：φ260mm
- 付属品：シーリングパネル、設置用補助板、落下防止安全ワイヤー
- 添付物：保証書、取扱設置説明書 (本書)
- オプション (別売り)：シーリングパネル (丸型、クロームメッキ) PS-SU221S
シーリングパネル (角形、アイボリー色) PS-SU231
ブラケット (吊りボルト用) PS-SU215

外観寸法図



※本機の規格および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
- サービス窓口
・下記 URL をご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
・カスタマーサポートセンター (045-939-7320)
- サービスについてのお問い合わせ先
修理・保守・設置工事については、お買上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87
携帯電話・PHS 0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

JVC

シーリングスピーカー

型名

PS-S216

(B)

取扱設置説明書

ー お買い上げありがとうございます ー

ご使用前にこの「取扱設置説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の側面部に製造番号が正しく記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

安全に正しくお使いいただくために

■ この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告図記号の説明例



名称：感電注意（高圧注意）
意味：特定の条件化において、感電の可能性を示すもので、図の中に具体的な注意内容が描かれています



名称：分解禁止
意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています




名称：電源プラグをコンセントから抜く
意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示するもので図の中に具体的な指示内容が描かれています

特長

- 指向角度 120°（8kHz 付近）をもつ、20cm 同軸 2Way スピーカーの採用により、広いカバーエリアを確保することができます。
- スプリングクランプ方式により取付工事が天井板下側より簡単に行えます。
- カップリングトランスを内蔵したハイインピーダンススピーカーライン対応のスピーカーです。
- 入力ターミナル部のジャンパーを取り外し、8 Ω で使用することができます。

各部の名称



設置上のご注意



警告

- 設置については技術を必要としますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。高地での設置作業となり大変危険です。
- 構造上弱い場所に設置しない。
PS-S216 の質量は 5.3kg です。設置場所は、スピーカーの重量に十分耐えられる構造の所に設置してください。構造的に弱い場所には、補強材をあてるなどして十分に補強してください。



注意


- 湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しない。火災、故障の原因になることがあります。
- 取り付けの締め付けは確実に
取り付けネジやナットで締め付ける箇所がある機器は、締め付けが不確実だと落下する恐れがありますので確実に締め付けてください。

設置方法

1. 天井板にφ 260mm の孔をあけます。
2. 付属の設置用補助板をたたんで天井裏へ入れ、中で開いて天井孔に合わせておきます。
※天井孔より設置用補助板が見えないように置いてください。
3. 付属の安全ワイヤー⑨を本体裏面の金具⑩へ図の様に取り付け、反対側を天井のりょう等に巻きつけ、スナップフックで固定します。
4. スピーカーコードを入力ターミナル⑫に結線します。（接続方法を参照）
5. 天井孔に本体を入れ、天井板に押しつけます。
6. プラスドライバーをクランプ金具軸の頭⑤（4ヶ所：LOCK-UNLOCK の表示あり）へ差し込み、時計回りの方向へ約 90°まわします。クランプ金具③が飛び出し、スプリング圧力で天井板とドーナツ状補助板をはさみ込み、本体が固定されます。（押し込み反時計回りで LOCK 解除します）
7. 本体の S 字フック⑦（2ヶ所）を引っ張り出し、シーリングパネル⑪の丸孔に掛け、天井板に密着するように取り付けます。


ご注意

天井板のつなぎ目にスピーカーを取り付けたり、天井の縁を切ってスピーカーを設置した場合、天井の強度が十分に得られず、スピーカーの質量により天井板が反り、シーリングパネルとの間にすき間のあくことがあります。このような場合、別売りのブラケット PS-SU215 を使用し、吊りボルトにて取り付けてください。



接続方法

- 入力線はターミナルの刻印表示にしたがって接続してください。
- 8 Ω でご使用になる場合は、ジャンパープレート⑬を取りはずしてください。
- 複数のスピーカーをハイインピーダンス用アンプに接続する場合は、必ず⊕、⊖（COM）の極性を合わせ、並列接続にしてください。スピーカーの合成インピーダンスがアンプの出力インピーダンス以下になりますと、アンプの故障の原因となります。



使用上のご注意



警告

- 万一煙がでている、へんなにおいや音がするときは、すぐにパワーアンプの電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切る。
異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですからおやめください。
- この機器を分解・改造しない。
火災・感電の原因となります。



注意

- 梱包箱や梱包袋などは、お子様などが遊びに使わない様注意する。
遊びに使ったりするとけがや窒息することがあります。